

UltraVideo 高畫質

4埠VGA Audio影音切換器

BENEVO
善用科技 • 保護地球

可自動/手動/遙控切換畫面，輕鬆整合主機的硬體設備

型號: BVAS401



善用科技，視訊輕鬆切換/監控，提供4台電腦(PC或NB) 共用一組VGA顯示裝置及喇叭周邊設備，可自動/手動/遙控切換畫面，並支援音效同步切換，輕鬆整合主機的硬體設備。

使用環境：

- ◆ 會議簡報：讓多台筆電共用一台投影機/液晶電視/喇叭設備。
- ◆ 維修測試環境：提供硬體維修人員便捷的測試環境。
- ◆ 監控環境：UltraVideo螢幕切換器內建自動掃描功能，可自動掃描切換畫面，輕鬆監控主機的作業環境。

功能特色

- ◆ 提供4台電腦切換共用一組VGA螢幕及喇叭，可以透過自動、面板按鍵或遙控方式切換VGA輸出畫面。
- ◆ 支援2.1聲道同步切換，切換電腦操作時可同步切換播放。
- ◆ 透過「自動偵測」「面板按鍵」「遙控器」來切換VGA輸入訊號。
- ◆ 紅外線遙控接收器採用外接型式，可以彈性設置在所要位置，遙控距離最遠可達2公尺。
- ◆ 紅外線接收器可以另搭配延長線延長達25公尺。
- ◆ 搭配現場環境，可以另購外接式循環切換按鍵。
- ◆ 內建自動偵測功能(Auto Detect & Selector)，能自動偵測切換至後開機電腦畫面。
- ◆ 具備自動掃描功能(Auto Scan)，掃描間隔時間10秒，自動監看所連接主機運作畫面。
- ◆ 影像頻寬 450 Mhz，具訊號增強功能，有效傳輸距離可達 65 公尺。
- ◆ 支援 VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、Multisync 螢幕規格。
- ◆ 支援 DDC2B 功能，支援最高解析度可達 2048x1536。
- ◆ 純外接式硬體設計，免安裝任何軟體或驅動程式，無系統相容性問題。
- ◆ 採用外接式變壓器供電。
- ◆ 硬體兩年保固。
- ◆ 台灣製造，品質保證。

連接示意圖



產品規格

支援螢幕介面：VGA

支援音效：2.1聲道

埠數

輸入埠：VGA(母座)x4, Audio(母座)x4

輸出埠：VGA(母座)x1, Audio(母座)x1

基本規格

控制按鈕：面板獨立按鍵(4)

切換方式：自動切換、面板切換與遙控切換

LED燈號：電源與訊號狀態

影像頻寬(MHz)：450

傳輸距離(m)(Max.)：65

影像解析度(Max.)：2048x1536@60Hz

DDC2B：YES

電源供應：DC5V

外殼材質：金屬殼(黑色)

尺寸(長x寬x高)：192x85x24

重量：400g