

UltraKVM桌上型

4埠USB VGA KVM多電腦切換器



善用科技 · 保護地球

四主機單螢幕優質選 · 支援按鍵/熱鍵/軟體切換

型號: BKVM104U



善用科技讓您輕鬆切換操作4台電腦或筆電(PC) · 您只需使用1台VGA的螢幕+1個USB鍵盤+1支USB滑鼠 · 就能達到提升工作效率(不需再抽換鍵/鼠/螢幕) · 省錢(省去購買鍵/鼠/螢幕的費用) 及使用大空間(減去硬體設備佔據龐大空間的困擾)的多電腦(PC)操作樂趣。

適用族群：小型辦公室、個人工作室、電腦玩家、或擁有多台電腦者。

連接示意圖

BKVM104U

UltraKVM 4埠USB VGA KVM多電腦切換器

使用1組VGA螢幕、USB鍵盤滑鼠組
操作4台電腦或筆電



BKVM104U
USB VGA KVM多電腦切換器

使用面板按鍵、鍵盤熱鍵與
軟體切換操作

軟體切換圖示



功能特色

- ◆ 使用一組VGA螢幕/USB鍵盤/USB滑鼠控制4台電腦(PC/NB/Mac)。
- ◆ 可透過面板按鍵、鍵盤熱鍵及軟體視窗切換控制。
- ◆ 採用整合型KVM連接線(螢幕/鍵盤/滑鼠)連接電腦。
- ◆ 每埠均支援模擬螢幕/鍵盤/滑鼠訊號 · 可同時開機。
- ◆ 最高解析度達2048x1536@85Hz。
- ◆ 內建自動掃描功能方便監控。
- ◆ 支援熱插拔 · 免驅動程式 · 無系統相容性問題。
- ◆ 透過電腦的USB埠供電 · 免外接電源 · 超省電設計。
- ◆ 適用MS-DOS, Windows, Linux, Mac等作業系統。
- ◆ 台灣設計製造 · 品質保證。

產品規格

型號	BKVM104U
機型	桌上型
埠數	
控制端	1
電腦端	4
最大連接電腦數	不支援串級
控制端介面	
螢幕	VGA (母座)
鍵盤	USB (母座)
滑鼠	USB Type-A (母座)
音效	N/A
USB周邊	可另連接USB HUB擴充(USB1.1)
電腦端介面	
螢幕/鍵盤/滑鼠	整合型 HDB-15 (公座) · 內含USB連結
基本規格	
支援作業平台	Dos, Windows 7/Vista/XP/NT/2000/98, Linux, Mac
面板按鍵	雙色燈號/獨立按鍵(4)
切換方式	面板按鍵、鍵盤熱鍵、軟體視窗 (Win/Mac)
切換起始熱鍵	Scroll Lock x 2
自動掃描間隔	5, 10, 20秒
支援解析度 (Max.)	2048x1536@85Hz
電源供應	透過電腦的 USB 埠供電
外殼材質	塑膠殼(黑色)
尺寸(長x寬x高)	126x104x30mm
線材	
連接電腦線材型號與數量	BCK1518PA USB KVM連接線 x4
連接電腦介面	VGA, USB

